



PRODUKT

Keramik Resonator (SMD)

Typische Anwendungen:

- Haushaltgeräte
- Fernbedienungen
- Telefone

SCB (SMD Keramik Resonator Serie)

Artikelnummer: SCB7434-Freq / SCB4741-Freq / SCB4520-Freq / SCB3731-Freq / SCB2520-Freq

Beispiel: SCB7434-2.000 / SCB4741-14.000 / SCB4520-8.000 / SCB3731-16.000 / SCB2520-20.000

Spezifikation

SCB (mit interner Lastkapazität)

Artikelnummer	Beispiel
SCB7434-Freq	SCB7434-2.000

Spezifikation	SCB7434	SCB4741	SCB4520	SCB3731	SCB2520
Frequenzbereich	2.000MHz - 8.000MHz	6.000MHz - 60.000MHz	4.000MHz - 8.000MHz	8.000MHz - 60.000MHz	20.000MHz - 60.000MHz
Frequenztoleranz bei +25°C	± 0.5%				
Stabilität über Arbeitstemperaturb.	± 0.3%				
Arbeitstemperaturbereich	-20°C bis +80°C				
Alterungstoleranz	± 0.3% Max. über 10 Jahre				
Interne Kapazität	30pF				



Abmessungen

(Maßeinheit: mm)

